

Zusatzalarmgerät



Benefits

- akustische und optische Alarmmeldung für maximale Sicherheit
- herstellerunabhängig verwendbar für Geräte mit Schaltausgang (Relaiskontakt)
- mit 2 potenzialfreien Wechselkontakten (ausgangsseitig)
- anschlussfertiges Gerät für einfache Installation und Inbetriebnahme

Anwendung

Zur Anzeige und Weiterleitung von Alarmsignalen von AFRISO-WATCHDOG Warngeräten, AFRISO Leckanzeigegeräten oder jedem anderen Schaltgerät. Geeignet zur zusätzlichen optischen und akustischen Alarmgabe in Gebäuden, z. B. bei Erdtankanlagen oder in weit von der Gefahrenstelle entfernten Räumen. Direkt anschliessbar an den Schaltausgang des Warngerätes.

Beschreibung

Das Zusatzalarmgerät im Wandaufbaugehäuse meldet in Kombination mit einem Warn- oder Leckanzeiger rechtzeitig Gefahrensituationen. ZAG 01 ist hierzu mit dem potenzialfreien Kontakt des Warngerätes zu verbinden. Auch ein 230-V-Alarmeingang ist vorhanden. Im Alarmfall kann der akustische Alarm mit der Quittiertaste beendet werden. Der optische Alarm endet nach Beseitigung des Leckagefalls oder Ereignisses. Die Prüftaste ermöglicht eine Funktionskontrolle.

Über die potenzialfreien Relaiskontakte können zusätzliche externe Signalgeber (z. B. Hupe), Ereignismeldesysteme EMS, eine Gebäudeleittechnik oder ähnliche Geräte angebunden werden. ZAG 01 ist mittels Montagerahmen für den Schalttafeleinbau geeignet. Für raue Einsatzbedingungen ist ein Dichtungsset (IP 54) erhältlich.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: -10/+60 °C

Lagerung: -10/+60 °C

Versorgungsspannung

AC 230 V

Nennleistung

3 VA

Alarmeingang

Eingang 1: potenzialfrei

Eingang 2: AC 230 V

Schaltausgänge

Relaiskontakte: 1 potenzialfreier Wechsler, quittierbar
 1 potenzialfreier Wechsler, nicht quittierbar
 Kontaktbelastung: AC 250 V, 2 A

Gehäuse

Wandaufbaugeschäuse aus schlagfestem Kunststoff (ABS)
 B x H x T: 100 x 188 x 65 mm
 Schutzart: IP 40 (EN 60529)

Alarmton

min, 70 dB(A)

Ausführungen

Art.-Nr.

Zusatzalarmgerät
 ZAG 01



40633

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsverware